

Ficha técnica

| | |
|---------------|--------------|
| Título | Guarda-cabos |
| Norma | DIN 6899 |


1.- Objeto e campo de aplicação.

Os guarda-cabos são usados para proteger cabos e fios. Isto torna-os um complemento ideal para os cerra-cabos.

Principais características:

- Acessório para proteção de cabos e fios contra a deterioração prematura;
- São fabricados em aço com banho de zinco eletrolítico;
- Fabricado de acordo com a Norma DIN 6899;

2- Dimensões e código de produto.



| CÓDIGO | MEDIDA | A | L | C |
|----------------|--------|------|-------|------|
| | | nom. | nom. | nom. |
| 699323003,5X04 | 3,50 | 4,0 | 26,5 | 12,0 |
| 699323004,0X05 | 4,00 | 5,0 | 28,5 | 13,0 |
| 699323005,0X06 | 5,00 | 6,0 | 30,0 | 14,0 |
| 699323006,0X07 | 6,00 | 7,0 | 33,0 | 15,0 |
| 699323008,8X09 | 8,00 | 9,0 | 39,0 | 18,0 |
| 699323010,0X11 | 10,00 | 11,0 | 47,5 | 22,0 |
| 699323013,0X14 | 13,00 | 14,0 | 61,0 | 28,0 |
| 699323015,0X16 | 15,00 | 16,0 | 69,5 | 32,0 |
| 699323018,0X20 | 18,00 | 20,0 | 86,5 | 40,0 |
| 699323020,0X22 | 20,00 | 22,0 | 95,0 | 44,0 |
| 699323024,0X26 | 24/26 | 26,0 | 105,0 | 48,0 |